

Cod. 00595900

PLUG ISO 25981-2 SPINA ISO 25981-2

Contact allocation Schema collegamento



| pos. | colore cavo cable colour | sezione | funzione function | collegamenti contact allocation | sezione | colore cavo cable colour | pos. |
|------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|
| 1 | rosso red | 6 mm ² | positivo sistema di carica comandato elettronicamente plus charging current switched on electronically | | 6 mm ² | rosso red | 1 |
| 2 | rosso/bianco red/white | 6 mm ² | positivo sistema di carica comandato elettronicamente plus charging current switched on electronically | | 6 mm ² | rosso/bianco red/white | 2 |
| 3 | marrone brown | 6 mm ² | negativo sistema di carica corrente minus charging current | | 6 mm ² | marrone brown | 3 |
| 4 | marrone/bianco brown/white | 6 mm ² | negativo sistema di carica corrente minus charging current | | 6 mm ² | marrone/bianco brown/white | 4 |
| 5 | blu blue | 1 mm ² | negativo controllo / segnalazione switched on minus for control and feedback signal | | 1 mm ² | blu blue | 5 |
| 6 | marrone brown | 1 mm ² | negativo controllo / segnalazione switched on minus for control and feedback signal | | 1 mm ² | marrone brown | 6 |
| 7 | giallo yellow | 1 mm ² | negativo segnalazione sponda ribaltabile aperta switched on minus for feedback signal if tailgate lift is opened | | 1 mm ² | giallo yellow | 7 |

Bridge pin 1 with pin 2 using the two short brown cable in the kit.

Then bridge pin 3 with pin 4 with the other brown cable.

Protect and insulate both bridges (1+2 and 3+4) using the shrinkable insulants.

To crimp use preferably a hand crimping tools Member's code 07990500

Collegare il contatto 1 con il contatto 2 utilizzando un ponticello marrone contenuto nel kit.

Collegare il contatto 3 al contatto 4 utilizzando l'altro ponticello marrone contenuto nel kit.

Proteggere e isolare i collegamenti ai contatti 1+2 e 3+4 utilizzando i 4 tubetti termorestringenti contenuti nel kit.

Eseguire la crimpatura dei contatti usando preferibilmente la pinza Member's codice 07990500